

Hyvä asiakas!

Olet tehnyt oikean päätöksen.
Onnittelut TELME-matkapuhelimen hankinnasta!

Toimituspakkauksen sisältö: Matkapuhelin, latauskaapeli, akku, käyttöohjeet, pöytälatari (vain C115)

1 Näppäimet

Laske luuri/Takaisin/Päälle/Pois - näppäin

- Laske luuri
- Valikossa: askel taaksepäin
- Poista syötetty tieto
- Päälle/pois: paina 2 sek. ajan

Kaiutin

Näyttö

Nuolinäppäimet

- Valmiustilassa:  Siirry valikkoon
- Valmiustilassa:  Siirry Puhelinluetteloon
- Selaa valikossa ja puhelinluettelossa

Nosta luuri/OK-näppäin

- Nosta luuri tai soita numeroon
- Valikossa: vahvista toiminto
- Valmiustilassa: Siirry soittajalistaan (soitetut, vastatut, ei-vastatut)

1 - näppäin (= Puhelinvastaaja):

Paina pitkään päästäksesi puhelinvastaajaan.

* - näppäin:

- Valmiustilassa:
 - Paina pitkään: pikanäppäin M1
 - Paina 2 krt. lyhyesti: + (maanumero, esim. +49 Saksa)
 - Viestit: Erikoisnäppäimet (., . ? ; : ! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] % = / \ # * \$ § ...)
- Radio (vain C115): lähetin (suodatin)

Pöytälatari (vain C115)



- näppäin:

- Valmiustilassa: Paina pitkään: pikanäppäin M2
- Viestit: Vaihto isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden välillä

0 - näppäin:

- Tekstiviestit: väli

Äänensäätö &

Muuta kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai radiota varten

Radio (vain C115)

- Katkaisija ylhäällä: päällä
- Katkaisija alhaalla: pois päältä

15 TURVALLISUUSOHJEITA



Sulje matkapuhelin sairaalassa tai lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä. Päällä olevan puhelimen ja sydämentahdistimen välillä on oltava riittävä väli.



Älä ohjaa ajoneuvoa samalla kuin puhut puhelimessa. Noudata maan lakeja ja liikennesääntöjä koskien matkapuhelinten käyttöä liikenteessä.



Matkapuhelin on suljettava lentokoneessa.



Matkapuhelin on suljettava bensiiniaseman tai muiden räjähtäviä aineita sisältävien paikkojen läheisyydessä.

Älä valaise LED-taskulampulla ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin! (Suojaluokka 3)

SAR-arvo: EU:n asettama raja on 2.0W/kg. Tämän mallin arvo on 0.873W/kg.

16 MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Tämä matkapuhelin on kestävä ja tarkoitettu liikkuvaan käyttöön. Sitä on kuitenkin suojattava kosteudelta (sade, kylpyhuone...) ja iskuilta. Älä aseta sitä suoraan auringonpaisteeseen.

Muu kuin edellä mainittu käyttö voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai lisätä riskejä, kuten sähköisku, tulipalo tms. Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia, uudistuksia eikä sen koteloaa saa avata.

Virtapistoke sopii käytettäväksi vain kotitalouksissa käytettävissä pistorasioissa vaihtojännitteellä 230 voltia / 50 Hz (10/16A).

17 TEKNISET TIEDOT

Dual band GSM 900/1800MHz Akku: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
Mitat: 103x49x15mm Standby-aika: 210h
Paino: 77g Gesprächszeit: 150min

PartNo: 40492-FIN, FINISH_C95_C115M_V1_01_AT_200909
Hotline: Saksa: 0180 - 59 13 181 Itävalta: 0732 - 77 77 17 - 446
TELME Service Center Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria, www.telme.at



TELME

C95

C115

Takapuoli C115:



Hätänumero (vain C115)

Taskulamppu

- Katkaisija ylhäällä: päällä
- Katkaisija alhaalla: pois päältä

Akkukotelo

Takapuoli C95:



Näppäinlukko

- Katkaisija ylhäällä: pois päältä
- Katkaisija alhaalla: päällä

Akkukotelo

